

BLS 301

PREFILTRI POLVERE PER FILTRI ANTIGAS SERIE BLS 200



BLS 301 P2 e BLS 301 P3 sono prefiltri antipolvere per i filtri antigas BLS 200. Grazie alla loro speciale forma, si bloccano direttamente sul filtro.



MATERIALI

ANELLO DI SUPPORTO	Polipropilene (PP)
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)

I prefiltri BLS 301 sono made in Europe, così come tutti i loro componenti

STOCCAGGIO

DURATA	5 anni
TEMPERATURA	-10° / +50° C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

DATI TECNICI

ARTICOLO	PROTEZIONE	TIPOLOGIA	FPN
BLS 301 P2	P2	Polvere	12*TLV
BLS 301 P3	P3	Polvere	48*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

NOTA: Secondo la Norma EN 143:2021 i prefiltri P2 e P3 sono riutilizzabili oltre un turno lavorativo

CAMPI D'IMPIEGO

L'utilizzo del prefiltro P2 in abbinamento ad un filtro antigas è particolarmente consigliato in ambienti con elevata concentrazione di polveri, fibre, fumi, aerosol di materiale particellare a media tossicità in concentrazione fino a 12 x TLV: sostituendo il prefiltro si estende la vita del filtro antigas. Il prefiltro P3 è idoneo in presenza di polveri, fibre, fumi, aerosol di materiale particellare tossico, in concentrazioni fino a 48*TLV.

CERTIFICAZIONI

I filtri BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 143: 2021
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001

BLS 301

PREFILTRI POLVERE PER FILTRI ANTIGAS SERIE BLS 200



DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri antigas serie BLS 200
(Connessione a baionetta)

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PROTEZIONE	PESO (g) ± 3	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg) $\pm 0,1$
BLS 301 P2	8117008	P2	5,5	16	128	2,40
BLS 301 P3	8117030	P3	7,0	16	128	2,56

Il peso può variare del $\pm 2\%$ rispetto al valore dichiarato

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.